

## Apêndice F

# Lei de Ohm e Modelo de Drude

Na dedução da Lei de Ohm  $V = Ri$ , usamos o fato de que  $v = (\sigma/nq)E \rightarrow j = \sigma E$ . Vamos aqui justificar esta hipótese, já que poderia-se imaginar que na presença de um campo elétrico constante, uma carga deveria se acelerar, e não seria possível ter velocidade constante e proporcional ao campo. O ponto é que uma dada carga em um fio não está isolada, e interage com os átomos fixos e demais elétrons do material, que oferecem um atrito/resistência à sua aceleração.

Suponha então uma partícula de carga  $q$  e massa  $m$  sob ação de um campo elétrico  $\vec{E}$ . Esta partícula sofre uma força elétrica  $q\vec{E}$ , e vamos assumir que a partícula sofre também uma força de atrito  $-\gamma\vec{v}$  devido às interações com as demais partículas do material. Aqui  $\gamma$  é um coeficiente de atrito e  $v = dx/dt$  é a velocidade da partícula. Esta força de atrito é similar à que se sofre devido à resistência do ar quando se cai em queda livre na atmosfera. A segunda lei de Newton fica

$$m \frac{dv}{dt} = -\gamma v + qE. \quad (\text{F.1})$$

Enquanto a força elétrica age no sentido de acelerar a partícula, o atrito se opõe ao movimento e cresce com a velocidade. Um estado estacionário é atingido quando a força resultante é nula, e se chega a uma *velocidade terminal*  $v_t$ :

$$m \frac{dv}{dt} = 0 \quad \rightarrow \quad v_t = \frac{q}{\gamma} E \quad (\text{F.2})$$

Vamos investigar como exatamente esta solução estacionária é atingida em função do tempo. Podemos re-escrever a equação original como

$$\frac{dv}{v - qE/\gamma} = -\frac{\gamma}{m} dt. \quad (\text{F.3})$$

Integrando, temos

$$\ln \left( v - \frac{q}{\gamma} E \right) = -\frac{\gamma}{m} t + K' \quad (\text{F.4})$$

onde  $K'$  é uma constante de integração relacionada a condições iniciais. Assim

$$v(t) = \frac{q}{\gamma} E + K e^{-\frac{\gamma}{m} t}, \quad (\text{F.5})$$

onde  $K = e^{K'}$ . Supondo  $v(t=0) = 0$ , temos:

$$v(0) = \frac{q}{\gamma}E + K = 0 \rightarrow K = -\frac{q}{\gamma}E, \quad (\text{F.6})$$

de forma que a solução final fica

$$v(t) = \frac{q}{\gamma}E(1 - e^{-\frac{\gamma}{m}t}). \quad (\text{F.7})$$

Portanto quando  $t \rightarrow \infty$  (mais precisamente quando  $t \gg \tau$ , onde  $\tau = 2m/\gamma$  é o *tempo de relaxação* do sistema), temos

$$v_t = v(t = \infty) = \frac{q}{\gamma}E. \quad (\text{F.8})$$

Assim, de fato  $v = (\sigma/nq)E$ , e podemos identificar a condutividade  $\sigma$

$$\sigma = \frac{nq^2}{\gamma}, \quad (\text{F.9})$$

Ou similarmente a resistividade  $\rho$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{\gamma}{nq^2}. \quad (\text{F.10})$$

Como a resistência  $R$  de um resistor de resistividade  $\rho$ , área  $A$  e comprimento  $l$  é

$$R = \rho \frac{l}{A}, \quad (\text{F.11})$$

vemos que a resistência  $R$  é determinada pelo coeficiente de atrito  $\gamma$ , como esperado.

Um modelo mais simples consiste em imaginar que uma partícula é inicialmente acelerada pelo campo elétrico, mas é bruscamente parada pela interação com partículas vizinhas, sendo então novamente acelerada, bruscamente parada e assim por diante. Durante a aceleração  $a = qE/m$  em um intervalo de tempo  $\tau$ , a partícula partindo do repouso atinge uma velocidade máxima  $v_{max}$

$$v_{max} = \frac{qE}{m}\tau, \quad (\text{F.12})$$

percorrendo uma distância (*livre caminho médio*)  $\Delta x = a\tau^2/2 = \frac{qE}{2m}\tau^2$ . Assim, ela tem uma velocidade média entre colisões de

$$v_{med} = \frac{\Delta x}{\tau} = \frac{1}{2}v_{max} = \frac{q\tau}{2m}E. \quad (\text{F.13})$$

Assim, identificamos a condutividade neste caso como  $\sigma = nq^2\tau/2m$ . Comparando com a Eq. F.9 obtida para o modelo de atrito contínuo, o coeficiente de atrito pode ser identificado

$$\gamma = \frac{2m}{\tau} \quad (\text{F.14})$$

Portanto, tanto no modelo de atrito contínuo quanto no modelo de interações com acelerações e desacelerações discretas, temos  $v \propto E$ .